



Ihr innovativer Partner

Tel: +49 (0)89 / 856 99 733, Fax: +49 (0)89 / 856 99 734

Internet: <http://www.voga.de> E-Mail: Vertrieb@voga.de

MÜNZ-ZEITZÄHLER C90

VOGA C90 Münzzeitähler

Münzschalter/Münzsorte

- mechanisch für Wertmarken oder Cent oder Euro oder internationale Münzen

Tarif (Preis je Leistung)

- mit Wahlschalter änderbar

Zeiteinstellung (Leistungszeit)

- mit Wahlschalter änderbar
- bis zu 9 Leistungen addierbar (Nachzahlen)

Geräte Anschluß

- Keine zusätzliche Steuerleitung oder Zwischendose
- nur Stromversorgung und Verbraucher anschließen

Optionen (Auszug)

- Zählwerk für Münzzählung (ImpZ)
- Kurzfreischaltung (KFS)
- Elektronik für 12 V ~
- Potentialfreier Schaltkontakt
- Out-Door-Option
- Wasserverbrauchszähler
- Stromzähler
- gleichschließende Schlösser

Technische Daten

Elektrischer Anschluß	230V AC \approx 3W
Schaltrelais	einpolig 230V AC, 16A, bei cos phi 1, L1 schaltend
Ablaufzeit	1 bis 255 Min. je Leistung
Tarif	1 bis 7 Münzen / Wertmarken
Abmessungen	H:260 x B:185 x T:140-155 mm
Gehäuse	weiß; 1,5mm Stahl; Tür: 3mm
Gewicht	ca. 3,5 kg
Münzkassette	für ca. 150 Münzen (0,50 €)



optionale Bezahlssysteme

- elektronischer Münzprüfer für 0,10 – 2,00€
- mechanischer Münzprüfer
- PrePaid: Kontaktlos / Geldkarte / Chipkarte

Ausstattung

- formschönes Stahlgehäuse, gepulvert
- Sicherheits-Zylinderschloß, 2 Schlüssel
- einstelliges LED-Display für die Anzeige der verbleibenden Leistungen
- Zeit + Tarif mit Wahlschalter im Gerät änderbar
- für Zählertafel geeignet
- keine sichtbare Geldkassette
- Gehäuse einbaufähig (~ 70 mm)
- Kabeleinführung: Boden und Rückwand
- 3-punkt Wandbefestigung