

## VOGA Zentralsteuerung Münzkassier-Tresor **KASSSIMAX** und **ChicoMax** für 2 – 8 Geräte

(Waschmaschinen, Trockner, Solarien, Duschen, usw.)

- ✓ **Zeitsteuerung / Zeitverkauf** (z.B. je 0,50€ 20Minuten trocknen) und **Programmsteuerung / Leistungsverkauf** (z.B. 1x Waschen pauschal 2 EUR) je Kanal frei einstellbar.
- ✓ **Übersichtliche Tastatur** zur Geräte-Anwahl
- ✓ Bei Zeitverkauf **nachzahlen** möglich.
- ✓ **LCD Display** (2x20 Stellen) zur Betriebs-Anzeige und für die Dialogführung mit Benutzer und Betreiber (auch mehrsprachig)..
- ✓ Nicht löschbare **Einzel-Kassenstände**.
- ✓ Löschbarer **Gesamt-Kassenstand** zum Kassieren.
- ✓ **Steckklemmen** zum Geräteanschluß
- ✓ **elektronischer Mehrfach-Münzprüfer** für Euro-Münzen 0,10 – 2,00 €, optional weitere. Hohe Manipulationssicherheit und Falschgeldabweisung.
- ✓ Optional: **Kurz-Frei-Schaltung** (Kanal ca. 20 Sek. ohne Geldeinwurf freischalten)
- ✓ Optional: **Start- / Stop Funktion** (Zeitablauf wieder fortsetzen / anhalten)



### Technische Daten

Elektrischer Anschluß	230V AC ≈
Schaltrelais	je Kanal, 2 x 8(16)A Relais
Zeitablauf	je Kanal, bis max 24 Std.
Eingang je Kanal	230V AC, lastfrei, entkoppelt
Tarif	je Kanal einstellbar bis 300 EUR
Abmessungen	<b>ChicoMax</b> B:260 x H:340 x T:240 mm <b>KASSSIMAX</b> B:400 x H:460 x T:340 mm
Gewicht	19kg <b>ChicoMax</b> 30Kg <b>KASSSIMAX</b>

### Ausstattung

- sehr robustes 3mm starkes Tresorgehäuse, in Industrie-Strukturlack
- Doppelbartsicherheitsschloß mit 7 Zuhaltungen und 4 Schließriegel
- LCD-Display, beleuchtet, Vandalismus geschützt
- Elektronischer Mehrfachmünzprüfer
- flexibel einstellbare und programmierbare Elektronik
- übersichtliche Anwahl tastatur
- Optional: Kombination von Münzprüfer und Geld-/Chip-Cardsystem möglich
- Optional: Anwahl über Einzeltaster und Statusmeldung des Kanals über 2-farbige LED
- Optional: Outdoor-Erweiterung mit erweiterten Temperatur- und Feuchtebereich